

SPARKULAR® WAVER

- \ Effet d'étincelle à 180 degrés
- \ L'angle de tir peut être ondulé ou dans n'importe quelle direction fixe entre -90 et 90 degrés.
- \ Ondulation rapide et précise de la buse grâce à un système de contrôle exclusif à double algorithme PID
- \ 72 séquences de cuisson préréglées, fonctionnement et programmation faciles
- \ Boîtier en acier inoxydable, durable et fiable
- \ Surveillance en temps réel de l'état du moteur, pour une utilisation plus sûre et un diagnostic plus facile des problèmes.
- \ Écran couleur LCD de 3,2 pouces, facile à utiliser

SPECIFICATIONS

- \ MODÈLE : BT84/BT85
- \ DIMENSIONS : 300x290x273mm
- \ POIDS : 15,5kg
- \ VOLTAGE : 220V(BT84) 110V(BT85), 50/60Hz
- \ PUISSANCE DE TRAVAIL : 500W
- \ MATÉRIAU DU BOÎTIER : Acier inoxydable 304
- \ CONTRÔLE DE L'ÉTAT DU MOTEUR : Oui
- \ ÉCRAN COULEUR : Oui 3,2"
- \ DIRECTION DE FEU : Ondulation entre -90° et 90° ; Angle de feu fixe -90° à 90°
- \ ANGLE D'EFFET ADJUSTABLE : Oui, -90° à 90°.
- \ SÉQUENCES DE TIR PRÉRÉGLÉES : Oui, 72 séquences de tir préréglées
- \ CAPACITE DU HOPPER : 400g
- \ INTERFACE : XLR 3 broches et 5 broches
- \ CONTRÔLE : DMX, 6 canaux
- \ HAUTEUR DE L'EFFET : 2,5-4,5 m réglable

