

## FXcommander



La FXcommander est conçue pour être une console de contrôle professionnelle et intuitive pour les ingénieurs SFX et Pyro. Elle permet de contrôler tous les appareils DMX tels que SPARKULAR, FLAMER, FOG, HAZE, CONFETTI, etc. de manière sûre et professionnelle. Associé à nos esclaves originaux, elle permet également de programmer des feux d'artifice sans fil. Profitez de l'écran tactile capacitif de 10,1 pouces et du puissant système logiciel qui permet aux opérateurs SFX de créer un spectacle en quelques minutes. Tout dans le système est conçu de manière intuitive, aucune expérience préalable avec une console d'éclairage n'est nécessaire. Les spectacles de grande envergure avec des effets spéciaux et des feux d'artifice peuvent être synchronisés avec précision avec la musique grâce à notre logiciel professionnel pour Windows : **FXcommander\_Editor**. La FXcommander veille à ce que les effets spéciaux soient réalisés en toute sécurité.

### Caractéristiques

#### Console professionnelle DMX & Pyro

Une console dédiée aux appareils SFX et au déclenchement des feux d'artifice

Personnalisée pour les opérateurs SFX pour contrôler les appareils FX de manière professionnelle et sûre

#### Sécurité de niveau supérieur pour le contrôle des effets spéciaux

Interrupteur d'armement Pyro et DMX, bouton "Deadman" pour éviter tout déclenchement accidentel  
PANIC - Arrêt d'urgence à tout moment

Canal de sécurité spécialement conçu pour les appareils SFX

Double antenne, assurant une transmission de signal PYRO rapide, stable et fiable

Communication RDMX avec l'appareil SHOWVEN, surveillance en temps réel de l'état de l'appareil  
8 touches de raccourci clavier, pouvant être configurées en mode tactile ou verrouillé

#### Programmation et utilisation intuitives

Écran tactile de 10,1 pouces

Bibliothèque d'appareils et d'effets prédéfinis pour une programmation rapide

5 règles d'effets prédéfinis pour une programmation simplifiée

Programmation facile et rapide en improvisation

Édition pratique du déclenchement manuel des Pyros

Fonction de démonstration pour le spectacle programmé

h

#

h yo"

de la bibliothèque d'appareils

@ ) U Œ

U Ø@

Ou#

yo" o

) U Œ 8=

O ‡ 7Œ

## Music Contrôle précis et synchronisation avec la musique

Processeur double cœur pour un fonctionnement fluide

Récepteur MIDI, LTC prenant en charge le code temporel SMPTE

Le logiciel Windows : **FXcommander\_Editor** garantit une programmation précise

Sortie de signal audio intégrée pour une synchronisation précise entre la musique et les effets

## Paramètres de personnalisation

Plusieurs langues au choix

Couleurs auto-modifiables illimitées

Icône de CUE définie par l'utilisateur

## Spécifications

### Poids

4 kg

### Entrée

100-240VAC, 50/60 Hz

### Puissance de travail

20W

### Matériau du boîtier

Aluminium

### Alimenté par batterie

Oui

### Dimensions

314×270×65mm mm

### Fonction sans-fil

DMX sans fil à 2,4 GHz

Signal pyro sans fil bi-bande

### Interfaces

1 USB

1 Téléchargement USB

1 LAN

1 Sortie audio

1 Entrée MIDI

1 Entrée LTC

1 Sortie DMX à 3 broches

1 Sortie DMX à 5 broches

1\*Déclencheur externe

## Interface logiciel FXcommander\_Editor

